地球に優しく・明るい未来

LED充電式投光器
（商品番号GH12-2/GH36-1）

取扱説明書

もっとお得に！
当社直営オンランショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www. goodgoods. co. jp
〒597-0062 大阪府貝塚市澤433－2
TEL:072-431-2218 FAX:072-468-8088
E-mail:home@goodgoods.co.jp

ページ❶

【ご使用前に必ずお読みください】
■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。
■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
■この取扱説明書は大切に保管して下さい。
■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品名	LED ポータブル投光器 充電式
品番	GH12-2/ GH36-1
JAN コード	GH12-2:4571461860633　　GH36-1:4571461860701
LED チップ	GH12-2:24pcs　　GH36-1: 36pcs
消費電力	GH12-2:24W （24pcs x 1W） GH36-1: 36W （36pcs x 1W）
入力電圧	DC12V/24V　AC100V-220V
全光束（明るさ）	2400LM　　3600LM
光調節	2 モード（ハイ・ロー）
照射角度	約 120°
色温度	6000～6500k 昼白色
電池容量	10800mAh（18650 電池*3600mAh） ※電池切替可能
充電時間	GH12-2:約 4～6 時間　　GH36-1: 約 6～9 時間
点灯時間	最大約 12 時間(ローモード)
主な材質	アルミ
防水機能	IP65 級防水（生活防水仕様）
角度調節	前後 130～150° 左右 360° 調節可能
重量（電池込）	GH12-2:約 0.86KG　　GH36-1:約 1.3KG
サイズ（mm）	GH12-2:約 250*160*145　　GH36-1:約 300*160*180
ボディカラー	黄色
充電ランプ	充電中：赤＆緑ランプ同時点灯　充電済み：緑ランプ ※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時：0～45℃ 作業時：-20℃～60℃
セット内容	ライト本体 ×1 個 GH12-2:電池×3 本　　GH36-1: 電池×4 本 （18650 型 3.7V～4.2V 3600mAh） AC 充電器 1 個 車載充電器 1 個 取扱説明書

ページ❷

各部の名称と使い方

スイッチの操作方法

ページ③

電池の取り替え
24Wタイプ「GH12-2」

36Wタイプ「GH36-1」

照射角度の調整

●ライト部を上下左右に動かし、照射角度を調整する。
※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。
※ライト部が固定できないときはネジを締めてください。

ページ④

充電方法

充電時間：約 4～6 時間
※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。
　ランプではなく、充電時間を目安としてください。
※新旧・異種の電池を混用しないでください。
※⊕⊖を逆に入れないでください。
※初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
※電池の取り替えは可能です。

ページ⑤

■付属品

■故障かな！？

症　状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	●電池の入り方が逆になっている。 →電池の⊖⊕を正しく入れる。 ●電池が消耗している。 →新しい電池に取り替える。 ●スイッチのON・OFFを確認する。 ●電力不足になる可能性がある。 10時間以上充電を行う。 ●充電器が不具合になっている。 もう一個の充電器で充電を行う。

ページ⑥

使用上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる気概や損害の程度を区分して、説明しています。
⚠警告
⚠電池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いすぐに医師の治療を受ける。
⚠乾電池は使用しないでください。
⚠長期間使用しない場合、リチウムイオン二次電池を機器から外して湿気の少ないところに保管してく ださい。
①守らないと電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。
⚠注意
■発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合が御座います。その際は商品到着日より 1 週間以内に限り御対応させて頂きますのでお早めに御連絡願います。
■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
■目に光を当て続けない。
　目を痛める原因となります。
■水中での使用はしない。
浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。
■商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
■LED 光源にはばらつきがあるため、LED 光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
■本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
頻繁な充電や、過放電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
■バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
■充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
■使用後は必ず消灯させる。
■ライトを充電しながら使用は「NG」
充電しながら使用すると、充電池は劣化します。
■バッテリ残量を 50%～80%程度にし、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くすることができます。
■定期的に点検・充電する（約一ヶ月に一度）

①守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂や点灯できない原因となります。

■短時間の充放電を繰り返す使用しないでください。
■本品に二次的加工・分解をしないでください。
■高温高湿になる場所に放置しないでください。
■本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
●水中で使用しないでください。（生活防水仕様）
●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
●汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
お願い
●電池は消耗品です。
●水中で使用しないでください。（生活防水仕様）
●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
●汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。